



ФРЕГАТ АГ-56-Yuchai



8-800-100-95-54

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ»

info@dgufregat.ru | www.dgufregat.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная мощность:	56 кВт / 70 кВА
Резервная мощность:	62 кВт / 77.5 кВА
Рекомендуемая мощность для постоянной работы:	45 кВт / 56 кВА
Расход газа при постоянной нагрузке:	12,15 м³/ч
Расход газа:	0,27 м³/кВт·ч
Расход масла:	<=0,3 г/кВт·ч
Выделяемое тепло:	<=9800 кДж на кВт·ч

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Производитель двигателя:	Yuchai
Силовой генератор:	FA56
Габариты(Д;Ш;В):	2120*900*1620
Вес:	900 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель (модель):	YC4D90N-D30	Генератор:	
Мощность номинальная	70,00 кВт	Постоянная мощность	56,0 кВт
Количество цилиндров	4	Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Расположение цилиндров	рядное	Номинальный ток	90 А
Рабочий объём двигателя	4,20 л	Частота	50 Гц
Емкость масляной системы	11 л	Напряжение	400 В
Система охлаждения	жидкостная	Количество фаз	3
Частота вращения	1500 об/мин	Количество опорных подшипников	1
Диаметр цилиндра	108 мм	Класс защиты обмотки	IP23
Ход поршня	115 мм	Степень изоляции	Н
Напряжение	24,0 В	Коэффициент мощности (cos φ)	0,8
Пусковое устройство	электростартер 24В	Регулятор напряжения	электронный
Требования к топливу	магистральный газ CH4 более 85%	Моторесурс	40000 мото/час
Давление газа	10-20 кПа	Гарантия	1 год/ 2000 мото/час

Документация: Полный комплект руководств по эксплуатации и обслуживанию
Изображение приведено исключительно для визуального представления